



Passiver SAT Multischalter 5 Eingänge / 8 Ausgänge

- Funktioniert mit einem Quad- oder Quattro-LNB
- Eingebauter 22-kHz-Generator
- Geeignet für DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- Zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD/DVB-C)
- Stromversorgung über Receiver
- Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 8 Teilnehmer.
- Kein 230-V-Anschluss (Netzteil) notwendig

Eingang:	5x F-Buchse
Ausgang:	8x F-Buchse
Schaltbefehle:	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
LNB-Stromversorgung:	400 mA
Frequenzbereich SAT:	950 - 2200 MHz
Frequenzbereich terrestrisch:	47 - 862 MHz
Polarisationsentkopplung SAT:	20 - 30 dB
Rückflussdämpfung SAT Eingang:	10 dB
Rückflussdämpfung SAT Ausgang:	8 dB
Wellenwiderstand:	75 Ω

Passive SAT Multiswitch 5 Inputs / 8 Outputs

- Works with a Quad or Quattro LNB
- built-in 22 kHz generator
- suitable for DVB-S and DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- additional terrestrial antenna input (DVB-T/DVB-T2 HD/DVB-C)
- Power supply via receiver
- the multiswitch distributes digital signals from one satellite position to up to 8 participants.
- No 230 V connection (power supply unit) required

Input:	5x F socket
Output:	8x F socket
Switching commands:	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
LNB power supply:	400 mA
Frequency range:	950 - 2.200 MHz
Frequency range terrestrial:	47 - 862 MHz
Polarization decoupling SAT:	28 - 30 dB
Return loss SAT inputs:	10 dB
Return loss SAT outputs:	8 dB
Impedance:	75 Ω

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 21.02.2024	ir	SAT Multiswitch 05/08 MS 58-22RPQ	1
		gepr.: 21.02.2024	ZK		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 67178	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					