



Infrarot-Bewegungsmelder

- PIR-Sensor sorgt für eine großzügige Reichweite und eine sehr genaue Erkennung im Erfassungsbereich.
- Mehrfach regelbarer Infrarot-Sensor für eine optimale Erfassungseinstellung
- 360°-Bewegungsmelder ist ideal für die Schaltung von Lampen und LEDs im Innenbereich geeignet.
- Konzipiert für die einfache und schnelle Aufputz-Deckenmontage

Betriebsspannung: 230 V ~
 Schaltleistung: 600 W
 Max. Erkennungsreichweite: 6 m
 Max. Erfassungswinkel: 360 °
 Farbe: weiß
 Schutzart: IP20
 Abschaltverzögerung von | bis: 10 s - 420 s
 Lichtempfindlichkeit von | bis: 3 lx - 2000 lx
 Gewicht: 154 g

Infrared Motion Detector

- PIR sensor provides a generous range and very accurate detection.
- Adjustable infrared sensor allows for individual detection settings
- 360° motion detector is ideal for switching on lamps and LEDs indoors.
- Designed for simple and quick surface ceiling mounting

Operating voltage: 230 V ~
 Switching power: 600 W
 Max. detection range: 6 m
 Max. view angle: 360 °
 Colour: white
 Protection class: IP20
 Switching-off delay from | to: 10 s - 420 s
 Light sensitivity from | up to: 3 lx - 2000 lx
 Weight: 154 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 27.11.2023	ir	Bewegungsmelder IDA (weiss)	1
		gepr.: 09.09.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 95172	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

